

ABRE PUERTAS DE GARAJE



Merik 411M

El abre puertas más vendido de México



Este equipo está diseñado para cualquier tipo de apertura de puertas con un perfecto desempeño en aplicaciones de cocheras mexicanas.



Av. Salvador Quezada Limón No. 1412, Col. Gómez,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20060
Teléfonos: 449 153.26.91 y 449 153.27.88
E-mail: contacto@sappc.com.mx

Abre puertas de garaje 411M

Contenido del Kit

- 1 Operador 411M
- 2 Controles (transmisores)
- Juego de Herrajes
- Cabezal
- 1 Receptor (incluido en el cerebro)
- 1 Riel
- 1 Juego de cable y cadena
- 1 Botón de arranque
- 1 Juego de fotoceldas

Economía y funcionalidad básica

Sistema de Emergencia

Desbloquea el equipo permitiendo su operación manual en caso de fallas en la energía eléctrica.



Transformador de Protección de 135Vac

Protección básica de la tableta electrónica en la mayoría de las variaciones de voltaje.

Fotosensores de Seguridad (incluidas)

Al detectar movimiento en el área de operación mientras se está cerrando la puerta, el motor la regresa a la posición de apertura.

Programación



La programación de transmisores está en el panel de conexión.

Transmisor de 3 botones

Transmisión en 315MHz con código rolante Security+. La señal se envía permanentemente durante 1 segundo cada vez que se pulsa el botón.



Memoria de Transmisores

Acepta un máximo de 8 transmisores

Security + (Código Rolante)

Tecnología anti-scanner. El código cambia cada vez que el abrepuertas opera.

Candado



Taladrando la marca en el carro de desplazamiento se coloca un candado convencional para mayor seguridad del equipo.

Catarina



Incluye catarina de 8 dientes para uso estándard.

Luz de Cortesía

Iluminación: 75 Watts.
Mica fabricada en plástico irrompible. Se enciende automáticamente al activarse los fotosensores y/o el operador.



Especificaciones técnicas

Motor	1/2 HP
Carrera lineal	3.4 mt.
Longitud de riel	2.8 mt.
Frecuencia de operación	8 ciclos / hora
Fotoceldas	de línea. 1 juego con soporte
Tarjeta electrónica	sólo una placa de circuitos
Iluminación	75 w
Transmisores programables	2 Mod. 973-315 MK
Programación de transmisores	directo botón "learn"
Frecuencia	315 MHz
Terminales de conexión	utiliza herramienta para conexiones
Protección térmica	de línea
Final de carrera	tornillo sinfin con placas metálicas
Catarina	8 dientes
Riel	acero una sola pieza
Accionamiento	cable y cadena
Transmisión	corona y sinfin

Kit de conexión MyQ Accesorio Adicional

Con la tecnología MyQ puedes mantenerte en contacto con tu hogar donde quiera que te encuentres mediante tu Smartphone, Tablet, Laptop o Computadora. MyQ te permite manejar, monitorear y controlar desde las luces de tu patio hasta el abridor de tu cochera y más Donde Sea-Quieras-Necesites.



Panel de control
MyQ (888LM)



Control remoto MAX de 3 botones
(893MAXLMK)



Gateway de Internet (828LM)